

ALTA POTENCIA / EQUIPOS AUXILIARES / ALIMENTACIÓN

PD-708

SECUENCIADOR DE ALIMENTACIÓN



- ✓ Permite el encendido/apagado secuencial de los aparatos de audio
- ✓ Para protección, evitar picos de consumo en el encendido y eliminar ruidos
- ✓ Encendido/apagado remoto mediante cierre de contactos
- ✓ Uso sencillo e intuitivo

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/PD-708>

DESCRIPCIÓN:

Secuenciador de alimentación que permite el encendido secuencial de los aparatos de audio. Para protección, evitar picos de consumo en el encendido y eliminar ruidos. Retardo de encendido entre cada aparato seleccionable. Encendido/apagado remoto mediante cierre de contactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Secuenciador de alimentación. Encendido y apagado secuencial. Retardo de encendido seleccionable entre salidas. Retardo de apagado fijo. Posibilidad de encendido/apagado remoto mediante cierre de contactos.</p>
SALIDAS	8 conectores schuko hembra, 15 A total
INDICADORES	<p>Indicadores luminosos de encendido y de auto encendido/apagado Indicador luminoso de salida seleccionada Display de retardo entre equipos Display de voltaje de funcionamiento</p>
CONTROLES	<p>Auto encendido/apagado Selector de retardo de encendido (0'5 a 4'5 s) Selectores de salida</p>
ALIMENTACIÓN	100-240 V CA, 5.000 W máximo
MEDIDAS	483 x 88 x 210 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	3'8 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/PD-708>