

MAZ-4160

NETO: 0,00

AMPLIFICADOR COM MATRIZ E MULTICANAL



DESCRIÇÃO:

Amplificador com matriz de 5 canais de entrada a 4 zonas de saída com controlo independente de volume. Indicados para instalações comerciais com várias zonas e diferentes programas musicais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador com matriz e multicanal. Matriz de atribuição de 5 canais de entrada a 4 zonas de saída. 4 zonas com controlo independente de volume e saída de linha. Alimentação phantom. Prioridade de avisos.
POTÊNCIA	4 x 60 W máximo, 4 x 45 W RMS
RESPOSTA	50-17.000 Hz ± 3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,5%
ENTRADAS	3 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm) 600 Ohm 2 mV RMS e 15.000 Ohm 300 mV RMS, comutáveis 2 auxiliares, 2 x RCA 50.000 Ohm 300 mV RMS 1 tel. paging, terminais de rosca 600 Ohm 100-300 mV RMS



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MAZ-4160>

SAÍDAS	4 linhas balanceadas ou não balanceadas zonas 1 a 4, terminais de rosca 1 monitor, terminais de rosca 600 Ohm 900 mV RMS e 1 W 8 Ohm 1 auscultadores estéreo, jack 3,5 mm 47 Ohm 0'5 W
CONTROLOS	Canais 1 a 5: ganho, graves, agudos, volume e atribuição de zonas Tel. paging: volume e seletor de zonas Zonas 1 a 4: volume, seletor de monitor Volume de auscultadores monitor
PHANTOM	15 V em micros 1 a 3, seleccionável
PRIORIDADE	Tel. paging e entrada 1 por nível de sinal, seleccionável Entrada 1 por fecho de contactos
IMPEDÂNCIA	4 zonas: 4 e 8 Ohm e linhas 100, 70 e 25 V, terminais de rosca
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 800 W máximo
MEDIDAS	483 x 133 x 335 mm profundidade. 3 U rack 19"
PESO	15,5 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MAZ-4160>