

AUDIO Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO / TRANSMISORES Y RECEPTORES DE AUDIO / INALÁMBRICOS

BT-CONVERTER-MULTI

TRANSMISOR Y RECEPTOR DE AUDIO INALÁMBRICO 2 EN 1



- ✓ Amplía las funciones de tu equipo de sonido
- ✓ Conexión con 2 dispositivos simultáneamente
- ✓ Diseño compacto y portátil
- ✓ Gran autonomía
- ✓ Incluye cable para recarga y cables de audio



+ Info:
<https://fonestar.com/BT-CONVERTER-MULTI>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Transmisor y receptor de audio inalámbrico 2 en 1. Funcionando como transmisor, envía el audio del televisor, ordenador, equipo de sonido, etc., a unos auriculares, altavoces, etc. Como receptor, amplía las funciones de tu antiguo equipo de sonido, podrás reproducir tu música favorita desde tu smartphone, tablet o dispositivo preferido. Sin necesidad de configuración previa. Seleccionar si se quiere que funcione como transmisor o receptor y vincular con el dispositivo elegido. Sin retardo en el envío de audio, por lo que podrás ver películas y series sin retardo en la voz. Es posible conectar 2 dispositivos simultáneamente (auriculares/altavoces/smartphones, etc.). Con su entrada y salida óptica de audio digital SPDIF y auxiliar podrás conectarlo a todo tipo de TVs y equipos de sonido. Olvídate de los enchufes gracias a su batería de litio recargable de gran autonomía. Su diseño actual y tamaño muy reducido, permiten ocultarlo en prácticamente cualquier espacio. Ideal para escuchar la TV con auriculares o altavoces. También para enviar música desde el móvil a equipos Hi-Fi, amplificadores, y en general, cualquier equipo de sonido con una entrada de línea auxiliar o digital.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Transmisor y receptor de audio inalámbrico 2 en 1.</p> <p>Entrada y salida óptica de audio digital SPDIF para conectar al TV o equipo de sonido.</p> <p>Entrada/salida de audio auxiliar.</p> <p>Conexión con 2 dispositivos simultáneamente (auriculares/altavoces/smartphones, etc.)</p> <p>Selector del modo de funcionamiento: transmisor/receptor.</p> <p>Diseño compacto y ligero.</p> <p>Funcionamiento durante la carga de la batería.</p>
ENTRADAS	<p>1 auxiliar jack 3.5 mm estéreo (entrada/salida dependiendo del modo seleccionado)</p> <p>1 audio digital, toslink (SPDIF)</p>
SALIDAS	<p>1 audio digital, toslink (SPDIF)</p>
INDICADORES	<p>Indicador luminoso de estado</p>
CONTROLES	<p>Selector del modo de funcionamiento: transmisor/receptor</p> <p>En modo receptor: control de reproducción play/pausa, selección de pista y control de volumen</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/BT-CONVERTER-MULTI>

ALIMENTACIÓN	Batería recargable Li-ion, 350 mAh, 3'7 V Autonomía: hasta 14 h* Tiempo de carga: 2 h * Autonomía al 50% del volumen. Dependiendo del tipo de música y del volumen, la autonomía puede verse reducida.
MEDIDAS	70 x 20 x 70 mm fondo
PESO	0'06 kg
ACCESORIOS	Cable USB a micro USB para recarga Cable de audio jack 3'5 mm estéreo a jack 3'5 mm estéreo Cable de audio jack 3'5 mm estéreo hembra a 2 RCA macho Cable audio digital TOSLINK, 1 m



+ Info:

<https://fonestar.com/BT-CONVERTER-MULTI>