

MEGAFONÍA / ALTAVOCES DE SONORIZACIÓN / MEDIDOR DE IMPEDANCIA

# MI-21

**NETO: 0,00**

MEDIDOR DE IMPEDANCIA PARA LÍNEAS DE ALTAVOCES



## DESCRIPCIÓN:

Medidor de impedancia para altavoces o líneas de altavoces de baja impedancia, y con transformador de línea 100 ó 70 V.

Una herramienta imprescindible para el instalador de megafonía.

Permite la comprobación de la línea de altavoces y realizar la medida de la impedancia resultante.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Amplia la información del producto en:  
<https://fonestar.com/es/MI-21>

CARACTERÍSTICAS	Medidor de impedancia a 1 kHz para líneas de altavoces. Permite la comprobación de la impedancia de la línea de altavoces y la estimación de la potencia necesaria en una instalación de línea 100 ó 70 V para la adecuada elección del amplificador. 3 escalas de medida: 200 Ohm, 2 kOhm y 20 kOhm. Pantalla LCD de fácil lectura. Medida de potencia para altavoces de línea 70 y 100 V. Fácil manejo.
ENTRADAS	2 terminales banana para conexión de los cables de medida
RESOLUCIÓN (PRECISIÓN MEDIDA)	200 Ohm: 0'1 Ohm ( $\pm 1\% \pm 2$ ) 2 kOhm: 1 Ohm ( $\pm 1\% \pm 2$ ) 20 kOhm: 10 Ohm ( $\pm 1\% \pm 2$ )
ALIMENTACIÓN	9 V CC, 1 pila 9 V tipo 6LR61
MEDIDAS	87 x 188 x 38 mm fondo
PESO	0'4 kg
ACCESORIOS	Protector de goma 2 juegos de cables de medida: con terminales pinza cocodrilo y con puntas de precisión



Amplia la información del producto en:  
<https://fonestar.com/es/MI-21>