

MEGAFONÍA / ACCESORIOS DE MEGAFONÍA / MEDIDOR DE IMPEDANCIA

MI-21

MEDIDOR DE IMPEDANCIA PARA LÍNEAS DE ALTAVOCES



- ✓ 3 escalas de medida
- ✓ Pantalla LCD de fácil lectura
- ✓ Fácil manejo

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/MI-21>

DESCRIPCIÓN:

Medidor de impedancia para altavoces o líneas de altavoces de baja impedancia, y con transformador de línea 100 ó 70 V. Una herramienta imprescindible para el instalador de megafonía. Permite la comprobación de la línea de altavoces y realizar la medida de la impedancia resultante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Medidor de impedancia a 1 kHz para líneas de altavoces. Permite la comprobación de la impedancia de la línea de altavoces y la estimación de la potencia necesaria en una instalación de línea 100 ó 70 V para la adecuada elección del amplificador. 3 escalas de medida: 200 Ohm, 2 kOhm y 20 kOhm. Pantalla LCD de fácil lectura. Medida de potencia para altavoces de línea 70 y 100 V. Fácil manejo.
ENTRADAS	2 terminales banana para conexión de los cables de medida
RESOLUCIÓN (PRECISIÓN MEDIDA)	200 Ohm: 0.1 Ohm (±1% ±2) 2 kOhm: 1 Ohm (±1% ±2) 20 kOhm: 10 Ohm (±1% ±2)
ALIMENTACIÓN	9 V CC, 1 pila 9 V tipo 6LR61
MEDIDAS	87 x 188 x 38 mm fondo
PESO	0.4 kg
ACCESORIOS	Protector de goma 2 juegos de cables de medida: con terminales pinza cocodrilo y con puntas de precisión



+ Info:
<https://fonestar.com/MI-21>