

ALTA POTENCIA / MEZCLADORES / DJ

MIX-3DJ

MEZCLADOR DJ




- ✓ 3 canales estéreo y 1 micrófono
- ✓ Reproductor USB/PC/BT
- ✓ USB audio para conexión a PC como tarjeta de audio



+ Info:
<https://fonestar.com/MIX-3DJ>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hostelería



Educación



Hoteles

DESCRIPCIÓN:

Mezclador DJ compacto de 3 canales estéreo y 1 micrófono, con tarjeta de audio para PC y reproductor Bluetooth®/USB. Conecta el mezclador a tu PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac, sin necesidad de drivers. Podrás reproducir el contenido de audio del PC y grabar el audio en el PC de forma simultánea. Receptor Bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde smartphones, tablets y otros dispositivos Bluetooth. Grabador y reproductor USB, reproduce música o graba el evento sin necesidad de PC. Tiene un tamaño muy reducido y portátil, perfecto para pequeños estudios, eventos o fiestas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Mezclador DJ compacto de 3 canales estéreo y 1 micrófono.</p> <p>Entrada/salida USB audio para conexión a PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac, permite reproducir audio del PC y grabarlo de forma simultánea.</p> <p>Receptor Bluetooth 4.2</p> <p>Grabador/reproductor USB.</p> <p>Preescucha CUE.</p> <p>Indicadores luminosos de nivel de salida.</p> <p>Talk over para reducción de nivel con micro (-15 dB).</p>
REPRODUCTOR USB	<p>Formatos de reproducción: WAV y MP3.</p> <p>Grabación en MP3.</p> <p>Puerto USB para conexión de memorias USB o conexión a PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac.</p> <p>Admite memorias hasta 128 GB</p>
ENTRADAS	<p>1 micro desbalanceado, jack 6'3 mm, 1.000 Ohm 1 mV RMS</p> <p>1 línea/reproductor Bluetooth/USB/PC, 2 x RCA, 10.000 Ohm</p> <p>2 línea/phono estéreo, 2 x RCA, 10.000 Ohm 160 mV RMS/50.000 Ohm 4 mV RMS</p>
SALIDAS	<p>1 master estéreo, 2 x RCA, 600 Ohm 1'22 V RMS</p> <p>1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm 8 Ohm 200 mW</p>
FUNCIONES	<p>Preescucha CUE</p> <p>Indicadores luminosos de nivel de salida</p> <p>Talk over para reducción de nivel con micro (-15 dB)</p>
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'04%



+ Info:
<https://fonestar.com/MIX-3DJ>

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 80 dB
ALIMENTACIÓN	12 V CC, 1 A con adaptador incluido
MEDIDAS	235 x 55 x 135 mm fondo
PESO	0'7 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/MIX-3DJ>