

ALTA POTENCIA / MEZCLADORES / ESTUDIO

MIX-6LIVE

MEZCLADOR ESTUDIO



- ✓ 4 canales mono y 1 canal estéreo con controles de volumen independientes
- ✓ Receptor Bluetooth® y grabador/reproductor USB
- ✓ Procesador de 16 efectos digitales
- ✓ USB audio para conexión a PC como tarjeta de audio
- ✓ Función live streaming



+ Info:
<https://fonestar.com/MIX-6LIVE>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Instalaciones deportivas



Educación



Hoteles

DESCRIPCIÓN:

Mezclador estéreo de 6 canales con función live streaming, tarjeta de audio para PC y grabador/reproductor Bluetooth®/USB. Función live streaming, podrás conectar tu smartphone o tablet y emitir tu actuación en directo en tu plataforma favorita, sin necesidad de nada más. Conecta el mezclador a tu PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac. Podrás reproducir el contenido de audio del PC y grabar el audio en el PC de forma simultánea. Grabador y reproductor Bluetooth/USB, reproduce música o graba la actuación sin necesidad de PC. Incluye procesador de efectos digital de 24 bits (16 efectos) con selección de efectos y control de nivel, que darán un toque extra a tus actuaciones. Además, dispone de alimentación phantom de 48 V, en los canales 1 y 2, para el uso de micrófonos de condensador. Tiene un tamaño reducido y portátil, perfecto para artistas ambulantes, estudios musicales domésticos, pequeños eventos o fiestas, etc. Además, solamente necesita alimentación de 5 V CC, 21 A, que puede ser proporcionada por el adaptador, por el puerto USB de un PC o portátil o a través de una power bank, lo que aumenta enormemente la versatilidad y posibilidades de uso de este completo mezclador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Mezclador estéreo de 4 canales mono y 1 canal estéreo. Función live streaming, conecta tu smartphone para emitir en directo. Entrada/salida USB audio para conexión a PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac, permite reproducir audio del PC y grabarlo de forma simultánea. Receptor Bluetooth 4.2 Grabador/reproductor USB. Procesador de 16 efectos digitales.</p>
<p>REPRODUCTOR USB</p>	<p>Reproduce o graba ficheros MP3 Puerto USB-C para conexión a PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac Entrada auxiliar estéreo de nivel de línea</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/MIX-6LIVE>

ENTRADAS	<p>4 micros/líneas balanceados, combo (XLR, 600 Ohm 15 mV RMS y jack 6'3 mm, 47.000 Ohm 200 mV RMS)</p> <p>1 canal estéreo línea balanceada, 2 x jack 6'3 mm, 47.000 Ohm 250 mV RMS</p> <p>1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm, 47.000 Ohm 1 V RMS</p> <p>1 auxiliar estéreo (live streaming), jack 3,5 mm TRRS, 47.000 Ohm 250 mV RMS</p> <p>1 micro, jack 3'5 mm TS, 600 Ohm 15 mV RMS</p> <p>1 USB/PC, estéreo</p>
CONTROLES	<p>6 controles por canal: ganancia, ecualizador de 3 bandas, pan, volumen e indicador luminoso clip</p> <p>Selección de efectos y nivel</p> <p>Volumen de auriculares</p> <p>Control de volumen independiente de salida main y auxiliar/monitor</p>
FUNCIONES	<p>Ecualizador de 3 bandas por canal</p> <p>Indicador luminoso de exceso de señal y de nivel de salida master</p> <p>Live streaming</p> <p>USB/PC</p>
SALIDAS	<p>1 main estéreo balanceado/desbalanceado, 2 x jack 6'3 mm/2 x RCA, 2'5 V RMS</p> <p>1 auxiliar/monitor balanceado, jack 6'3 mm, 2 V RMS</p> <p>1 auxiliar estéreo (live streaming), jack 3,5 mm TRRS, 0'5 V RMS</p> <p>1 auriculares estéreo, jack 3'5 mm</p> <p>1 USB/PC, estéreo</p>
PHANTOM	48 V en canal 1 y 2, seleccionable
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: 0'04 %
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 65 dB
ALIMENTACIÓN	5 V CC, 2'1 A con adaptador incluido
MEDIDAS	210 x 70 x 24 mm fondo
PESO	1'1 kg
ACCESORIOS	<p>Cable audio jack 3'5 mm TRRS macho-macho</p> <p>Cable USB-A a USB-C para alimentación</p> <p>Adaptador de corriente USB</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/MIX-6LIVE>