

MEGAFONÍA / ACCESORIOS DE MEGAFONÍA / MOTORES

RM-61T

MOTOR CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V PARA DIFUSOR EXPONENCIAL



- ✓ Gran potencia
- ✓ Largo alcance
- ✓ Construcción robusta y compacta

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/RM-61T>

DESCRIPCIÓN:

Motor para difusor exponencial. Construcción robusta y compacta. Con rosca estándar 1 3/8".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1 3/8". Tapa de aluminio y base de plástico.
POTENCIA	60 W
RESPUESTA	200-6.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V:166 Ohm (60 W), 250 Ohm (40 W)500 Ohm (20 W)
SENSIBILIDAD	114 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	129'3 dB @ máx. W/1 m
PROTECCIONES	IP-66
MATERIALES	Aluminio y ABS
COLOR	Gris
MEDIDAS	130 mm Ø x 140 mm fondo
PESO	2'5 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/RM-61T>