

MEGAFONÍA / EQUIPOS AUXILIARES / PROCESADORES DE AUDIO

# SR-1590

SUPRESOR DE REALIMENTACIÓN ACÚSTICA MEDIANTE DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Elimina eficazmente la realimentación acústica o acoplamientos con la mínima distorsión
- ✓ Fácil de usar

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Educación



Centros de culto



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/SR-1590>

## DESCRIPCIÓN:

Supresor de realimentación acústica mediante desplazamiento de frecuencia. Elimina eficazmente la realimentación acústica o acoplamientos con la mínima distorsión. Fácil de usar, sin controles de configuración manipulables por el usuario. La función de supresión de realimentación se activa mediante un pulsador.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                 |   |
|-----------------|---|
| CARACTERÍSTICAS | Supresor de realimentación.<br>Desplazamiento de frecuencia 5 Hz $\pm$ 1 Hz.<br>Modo mono.  |
| RESPUESTA       | 20-20.000 Hz sin supresión de realimentación<br>150-15.000 Hz con supresión de realimentación                                     |
| ENTRADAS        | 1 micro balanceado, XLR 5.000 Ohm 2'5 mV<br>1 línea desbalanceada, jack 6'3 mm 5.000 Ohm 1 V<br>1 auxiliar, 2 x RCA 5.000 Ohm 1 V |
| SALIDAS         | 1 micro balanceado, XLR 600 Ohm 100 mV<br>1 línea desbalanceada, jack 6'3 mm 600 Ohm 1'5 V<br>1 auxiliar, 2 x RCA 600 Ohm 1'5 V   |
| CONTROLES       | Desconexión de tierra GND Lift  |
| ALIMENTACIÓN    | 230/115 V CA, 12 W  |
| MEDIDAS         | 483 x 44'5 x 210 mm fondo. 1 U rack 19"   |
| PESO            | 2'4 kg  |
| ACCESORIOS      | 1 cable RCA<br>1 cable XLR<br>1 cable jack 6'3 mm a RCA   |



+ Info:  
<https://fonestar.com/SR-1590>