

# MA-400RGUZ

NETO: 0,00

DESC. CORTA



## DESCRIÇÃO:

Amplificador de megafonia com gravador/reprodutor USB/SD e rádio FM

### BENEFÍCIOS

Equipamento versátil e completo que integra todos os elementos necessários para uma instalação de som profissional: entradas de microfone e linha, entrada auxiliar, gravador/reprodutor USB/SD, rádio FM misturador e amplificador.

Desenhado para uso em instalações de megafonia com colunas de linha 100 V ou instalações mono com colunas de baixa impedância.

Seletor de zonas de colunas.

Entradas de áudio com as ligações standard do mercado: XLR, jack, RCA e euroblock.

Conectores de coluna com terminais de rosca, seguros e fáceis de ligar.

Grande potência e qualidade de som.

### APLICAÇÕES

Instalações de megafonia e música ambiente com colunas de linha de 100 V ou baixa impedância. Espaços comerciais, centros educativos, monumentos, exposições, bares, restaurantes, etc.

### DADOS TÉCNICOS

400 W RMS

Entradas de microfone com controlo de volume

5 zonas de colunas seleccionáveis

Prioridade de aviso

Controlos de tom

Saídas de 100 V, 70 V e baixa impedância



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/MA-400RGUZ>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador de megafonia.                  Gravador/reprodutor USB/SD.                  Sintonizador digital de rádio FM.                  5 zonas de colunas seleccionáveis.                  Alimentação phantom.                  Prioridade de avisos.                  Tons musicais de aviso.                  Sirene.                  Efeito eco.</p>
POTÊNCIA	450 W máximo, 400 W RMS
RESPOSTA	50-17.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,5%
ENTRADAS	<p>4 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm) 600 Ohm/47.000 Ohm 3 mV RMS/300 mV RMS, 10 mV RMS/1 V RMS e euroblock 3 mV RMS/300 mV RMS                  2 auxiliares, 2 x RCA e euroblock 47.000 Ohm 700 mV RMS                  1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS                  1 tel. input, euroblock 600 Ohm 320 mV RMS</p>
SÁIDAS	<p>1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 500 mV RMS                  1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS</p>
CONTROLOS	<p>Tom:                  Graves: ±10 dB                  Agudos: ±10 dB                  Volume: entradas 1 a 4, aux, volume geral e reprodutor USB/SD</p>
REPRODUTOR	Gravador/reprodutor USB/SD e sintonizador digital FM com pré-sintonias e pesquisa automática
PHANTOM	48 V em micros 1 a 4, seleccionável
PRIORIDADE	<p>Tons musicais de aviso e sirene por botão e fecho de contactos                  Tel. input por nível de sinal                  Entrada 1 por nível de sinal, seleccionável</p>
SELETOR ZONAS	5 zonas de colunas seleccionáveis
IMPEDÂNCIA	4, 8 e 16 Ohm e linha 100 e 70 V, terminais de rosca



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/MA-400RGUZ>

ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 900 W
MEDIDAS	482 x 133 x 480 mm profundidade. 3 U rack 19"
PESO	17,4 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de antena



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/MA-400RGUZ>