

ALTA POTENCIA / EQUIPOS AUXILIARES / DISTRIBUIDORES DE AUDIO

FDT-110F

DISTRIBUIDOR DE AUDIO



- ✓ Convierte 1 señal mono en 10 salidas mono
- ✓ Controles independientes de volumen por salida
- ✓ Entradas y salidas balanceadas
- ✓ Ideal para sistemas de sonido, distribuidores de prensa, etc.

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/FDT-110F>

DESCRIPCIÓN:

Distribuidor de audio. Permite convertir 1 señal de línea en 10 salidas de línea con controles independientes de volumen, lo que permite ajustar el nivel de señal de salida al nivel de entrada del siguiente equipo de la cadena de audio. Todas sus entradas y salidas tienen conector XLR y son balanceadas, eliminando así los ruidos de inducción que se pueden producir en largas tiradas de cable. Su uso sencillo e intuitivo minimiza el tiempo de configuración en función de la instalación. Entre sus usos más destacados se encuentran las salas de prensa, salas de conferencias, entre otras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor de audio 1 entrada mono a 10 salidas mono frontales. Control de volumen independiente de cada salida. Especial para salas de prensa.
ENTRADAS	1 línea balanceada, XLR 215 mV RMS 1 línea balanceada, XLR 215 mV RMS con cable de 30 cm
SALIDAS	10 líneas balanceadas, XLR 1 V RMS máximo
CONTROLES	Volumen por salida Indicador luminoso de encendido
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'2 %
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 95 dB
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 184 W
MEDIDAS	484 x 88 x 100 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	3'2 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/FDT-110F>