

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

MA-680RGUZ

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MULTIZONA



RADIO



SD



USB



REC

- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ 5 zonas de altavoces seleccionables
- ✓ Incorpora tonos musicales de aviso y sirena



+ Info:
<https://fonestar.com/MA-680RGUZ>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonía con grabador/reproductor USB/SD/FMEquipo versátil y completo que integra todos los elementos necesarios de una instalación de sonido profesional: entradas de micrófono y línea, entrada auxiliar, grabador/reproductor USB/SD, radio FM, mezclador y amplificador. Diseñado para su uso en instalaciones de megafonía con altavoces de línea 100 V o instalaciones mono con altavoces de baja impedancia. Selector de zonas de altavoces. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack, RCA y euroblock. Conectores de altavoz con terminales roscados, seguros y de fácil conexión. Gran potencia y calidad de sonido. Perfecto para instalaciones de megafonía y música ambiental con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. Locales comerciales, centros educativos, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador de megafonía. Grabador/reproductor USB/SD. Sintonizador digital de radio FM. 5 zonas de altavoces seleccionables. Alimentación phantom. Prioridad de avisos. Tonos musicales de aviso. Sirena. Efecto eco.</p>
POTENCIA	720 W máximo, 680 W RMS
RESPUESTA	50-17.000 Hz ± 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'5%
ENTRADAS	<p>4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) y euroblock 600 Ohm 3 mV RMS y 47.000 Ohm 200 mV RMS, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA y euroblock 47.000 Ohm 750 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, euroblock 600 Ohm 320 mV RMS</p>
SALIDAS	<p>1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 500 mV RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/MA-680RGUZ>

CONTROLES	Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux, volumen general y reproductor USB/SD
REPRODUCTOR	Grabador/reproductor USB/SD y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	48 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Tonos musicales de aviso y sirena por pulsador y cierre de contactos Tel. input por nivel de señal Entrada 1 por nivel de señal, seleccionable
SELECTOR ZONAS	5 zonas de altavoces seleccionables
IMPEDANCIA	4, 8 y 16 Ohm y línea 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.100 W
MEDIDAS	483 x 133 x 480 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	19'9 kg
ACCESORIOS	Cable de antena



+ Info:
<https://fonestar.com/MA-680RGUZ>