

MEGAFONÍA / ACCESORIOS DE MEGAFONÍA / MOTORES

RM-35T

MOTOR CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V PARA DIFUSOR EXPONENCIAL



- ✓ Gran potencia
- ✓ Largo alcance
- ✓ Construcción robusta y compacta

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/RM-35T>

DESCRIPCIÓN:

Motor para difusor exponencial. Construcción robusta y compacta. Con rosca estándar 1 3/8".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1 3/8". Tapa de aluminio y base de plástico.
POTENCIA	35 W
RESPUESTA	150-6.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V:285 Ohm (35 W), 500 Ohm (20 W)1.000 Ohm (10 W)
SENSIBILIDAD	114 dB a 1 W/1 m
COLOR	Gris
MEDIDAS	130 mm Ø x 137 mm fondo
PESO	1'9 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/RM-35T>