

MEGAFONÍA / ACCESORIOS DE MEGAFONÍA / MOTORES

# RM-62

MOTOR DE BAJA IMPEDANCIA PARA DIFUSOR EXPONENCIAL



- ✓ Gran potencia
- ✓ Largo alcance
- ✓ Construcción robusta y compacta

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/RM-62>

**DESCRIPCIÓN:**

Motor para difusor exponencial. Construcción robusta y compacta. Con rosca estándar 1 3/8".

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	Motor baja impedancia para difusor exponencial con rosca estándar 1 3/8";
POTENCIA	60 W máximo
RESPUESTA	150-6.000 Hz
IMPEDANCIA	16 Ohm
SENSIBILIDAD	109 dB a 1 W/1 m
COLOR	Gris (RAL 9006)
MEDIDAS	114 mm Ø x 112 mm fondo
PESO	1,65 kg



+ Info:  
<https://fonestar.com/RM-62>