

MEGAFONÍA / MEZCLADORES / MONO

# CB-119

MEZCLADOR MONO



- ✓ 3 entradas de micrófonos y 1 entrada auxiliar
- ✓ Salida de nivel de micro para conexión a 1 entrada de micrófono

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

**DESCRIPCIÓN:**

Mezclador mono pasivo con 3 entradas de micrófono y 1 entrada auxiliar. Salida de nivel de micro para conexión



+ Info:  
<https://fonestar.com/CB-119>

a 1 entrada de micrófono.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	Mezclador pasivo de 3 micrófonos y 1 entrada auxiliar. Salida de nivel de micro para conexión a 1 entrada de micrófono.
ENTRADAS	3 micros desbalanceados, jack 6'3 mm 1 auxiliar, 2 x RCA
SALIDAS	1 micro desbalanceado, jack 6'3 mm
CONTROLES	Volumen por entrada
MEDIDAS	145 x 31 x 76 mm fondo
PESO	0'22 kg
ACCESORIOS	1 cable de audio, jack macho 6'3 mm mono a jack macho 6'3 mm mono, 1'8 m



+ Info:  
<https://fonestar.com/CB-119>