

AUDIO Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO / AURICULARES / OVER EAR

FA-8060

AURICULARES OVER EAR INALÁMBRICOS POR RADIOFRECUENCIA UHF



- ✓ Sonido de alta calidad y precisión
- ✓ Permite total movilidad y comodidad de escucha incluso a través de paredes y techo
- ✓ Emisión por radiofrecuencia UHF
- ✓ Pueden usarse hasta 3 emisores simultáneamente
- ✓ Pueden utilizarse múltiples auriculares receptores



+ Info:
<https://fonestar.com/FA-8060>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Sistemas inalámbricos de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF. 3 canales de transmisión seleccionables y simultáneos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Sistema inalámbrico de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF. Emisor con entrada de audio estéreo y 3 canales de transmisión seleccionables. Permite total movilidad y comodidad de escucha incluso a través de paredes y techo. Distancia máxima de transmisión 100 m en condiciones favorables. Pueden usarse hasta 3 emisores simultáneamente con 3 programas diferentes seleccionables desde el auricular. Pueden utilizarse múltiples auriculares receptores con el mismo emisor.
EMISOR	Emisión: por radiofrecuencia UHF Modulación: FM estéreo Potencia: < 10 mW Entrada: audio, jack 3'5 mm estéreo Selector de canal (3 canales seleccionables): 863'5, 864 y 864'5 MHz Indicadores luminosos: de encendido y de nivel de señal de audio Alimentación: 12 V CC, 150 mA con adaptador incluido
AURICULAR RECEPTOR	Respuesta: 30-20.000 Hz Entrada: jack 3'5 mm estéreo para usar como auricular cableado Interruptor: on/off Controles: de volumen y sintonización automática de 3 canales: 863'5, 864 y 864'5 MHz Indicadores luminosos: de encendido y recepción de señal Alimentación: 2 pilas 1'5 V tipo LR03-AAA
PESO	0'4 kg (sin adaptador)
ACCESORIOS	1 cable jack 3'5 mm estéreo a jack 3'5 mm estéreo y 2 x RCA



+ Info:
<https://fonestar.com/FA-8060>