

ALTA POTENCIA / COMPONENTES DE ALTAVOCES / MINIATURA

FE-3850M

ALTAVOZ MINIATURA



- ✓ Gran variedad de usos
- ✓ Especial para exterior

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz con cono de mylar para uso en porteros automáticos, alarmas, intercomunicadores, transistores, cascos



+ Info:
<https://fonestar.com/FE-3850M>

auriculares, entre otros. Especial para exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTAVOZ	3" = 76 mm
POTENCIA	5 W máximo
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	91 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	97 dB a 1 m
IMÁN	Ferrita
CONO	Mylar
MEDIDAS	Totales: 77 x 77 x 32 mm fondo Encastre: 77 mm Ø x 30 mm fondo Terminales faston 5.21 x 0.51 mm
PESO	0'2 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/FE-3850M>