

AV MULTIMEDIA / DISTRIBUIDORES / HDMI

FO-558

DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR HDMI 1 X 8. HDMI



- ✓ Distribuye la señal HDMI (1 entrada a 8 salidas)
- ✓ Resolución UHD 4K@30Hz
- ✓ Función EDID
- ✓ HDMI 1.4a
- ✓ HDCP 1.4



+ Info:
<https://fonestar.com/FO-558>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Oficinas



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Distribuidor HDMI 1 x 8 (1 entrada x 8 salidas). Resolución UHD 4K@30Hz. HDMI 1.4a.HDCP 1.4.Ancho de banda 10'2 Gbps.Permite amplificar y distribuir la señal HDMI sin pérdida en 8 pantallas simultáneamente.Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para todas las TV. Es un dispositivo Plug and Play (no necesita configuración previa).Ideal para su uso en centros educativos, centros deportivos, salas de conferencias, Home Theatre, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor amplificador HDMI 1 x 8. Resolución UHD 4K@30Hz. Ancho de banda 10'2 Gbps. Función EDID para seleccionar automáticamente la resolución óptima para todas las TV. Soporta LPCM, DTS Digital y Dolby Digital.
HDMI	1.4a
HDCP	1.4
ENTRADAS	1 HDMI hembra conector dorado
SALIDAS	8 HDMI hembra conectores dorados
CONTROLES	Botón de reseteo de distribuidor
INDICADORES	Indicador luminoso de encendido Indicadores luminosos de salidas
ALIMENTACIÓN	5 V CC, 2 A con adaptador incluido
MEDIDAS	211 x 26 x 70 mm fondo
PESO	0'35 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/FO-558>