

SISTEMAS Y CONTROL / SISTEMAS DE ZONAS / ANALÓGICO

M-46

MICRÓFONO CON SELECTOR DE 4 ZONAS PARA SISTEMA MOD. MPZ-461



- ✓ Captación de voz con gran nitidez
- ✓ Selección de zonas y emisión de avisos
- ✓ Tonos musicales de aviso

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/M-46>

DESCRIPCIÓN:

Micrófono con selector de zonas para amplificador MPZ-461. Puede seleccionar hasta 4 zonas, emitir avisos y tonos musicales en el amplificador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Micrófono con selector de 4 zonas. Tonos musicales de aviso. Anillo e indicadores luminosos de funcionamiento, selección de zonas y nivel de salida. Selección de zonas y emisión de avisos en el amplificador mod. MPZ-461.
MICRÓFONO	Condensador electret con flexo
ENTRADAS	1 micro, zócalo 5 pines 1 entrada link, RJ-45
SALIDAS	1 micro selector de zonas, RJ-45
CONEXIÓN	Cable RJ-45, distancia superior a 100 m
PHANTOM	12 V
ALIMENTACIÓN	24 V CC, 2 A con adaptador incluido, alimentación por el amplificador o alimentación local
MEDIDAS	Micrófono con flexo: 470 mm alto Base: 220 x 55 x 140 mm fondo
PESO	1'3 kg
ACCESORIOS	Cable de conexión RJ-45



+ Info:
<https://fonestar.com/M-46>