

MEGAFONÍA / EQUIPOS AUXILIARES / SELECTORES

## SL-400V

SELECTOR DE ALTAVOCES MONO



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ 4 líneas 100 V con control independiente de volumen
- ✓ Selector de entrada A o B
- ✓ Atenuación con autotransformador

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/SL-400V>

**DESCRIPCIÓN:**

Selector de altavoces mono de 4 líneas 100 V con control independiente de volumen y selección de entrada.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	Selector de altavoces mono de 4 líneas 100 V con control independiente de volumen y selector de entrada A o B. Atenuación con autotransformador. Cada salida se puede activar/desactivar individualmente.
POTENCIA	300 W máximo, 150 W RMS por canal de salida
ENTRADAS	2 amplificadores línea 100 V
SALIDAS	4 líneas de altavoces 100 V, 150 W RMS por canal de salida
CONTROLES	On/off, selector de entrada A/B y control de volumen independiente de 12 posiciones, 42 dB de atenuación
MEDIDAS	432 x 76 x 190 mm fondo. 1'7 U rack 19"
PESO	3 kg
ACCESORIOS	Soportes rack 19"



+ Info:  
<https://fonestar.com/SL-400V>