

ALTA POTENCIA / MEZCLADORES / DJ

SM-1860U

MEZCLADOR DJ



- ✓ 12 entradas, 8 canales, asignables a 2 salidas master con control de volumen independiente
- ✓ Reproductor USB/SD
- ✓ Preescucha CUE y matriz de asignación de entradas a salidas



+ Info:
<https://fonestar.com/SM-1860U>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hostelería



Educación



Hoteles

DESCRIPCIÓN:

Mezclador DJ profesional de 12 entradas, 8 canales (3 micrófonos y 5 líneas) con reproductor USB/SD, asignables a 2 salidas master con control de volumen independiente. Función talk over y preescucha por auriculares. Ideal para gimnasios, pabellones deportivos, salas multiusos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Mezclador profesional de 12 entradas, 8 canales, asignables a 2 salidas master con control de volumen independiente. Reproductor USB/SD.
REPRODUCTOR	Reproduce ficheros MP3 desde USB/SD o desde el PC Puerto USB para conexión de memorias USB y conexión a PC como dispositivo USB Audio Lector de tarjetas SD Información ID3 tag
ENTRADAS	1 micro balanceado combo (XLR y jack 6'3 mm), 1.700 Ohm 10 mV RMS, 2 micros balanceados XLR, 1.700 Ohm 10 mV RMS. 7 líneas desbalanceadas estéreo 22.000 Ohm 200 mV RMS y 2 phono/aux 2 x RCA 47.000 Ohm 4 mV RMS / 47.000 Ohm 200 mV RMS



+ Info:
<https://fonestar.com/SM-1860U>

CONTROLES	<p>MIC1: volumen, graves (± 12 dB, 100 Hz), agudos (± 12 dB, 10.000 Hz), efecto eco y talkover</p> <p>MIC2 y MIC3: volumen, graves (± 12 dB, 100 Hz), agudos (± 12 dB, 10.000 Hz) y efecto eco</p> <p>Canales de entrada: selector de entrada, volumen deslizante, asignación a master 1, master 2 y preescucha de auriculares, indicador luminoso de asignación de cada salida</p> <p>Master 1 y master 2: volumen, graves (+12, -32 dB, 100 Hz), medios (+12, -32 dB, 1.500 Hz) y agudos (+12, -32 dB, 10.000 Hz), medios y agudos, balance e indicador luminoso de nivel</p> <p>Salida booth: control de volumen</p> <p>Salida de auriculares: control de volumen</p> <p>Reproductor USB/SD: play/pause, acceso a menú, ecualización y modo de repetición, avance y retroceso de canción y control de volumen.</p>
FUNCIONES	<p>Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 2 salidas master</p> <p>Preescucha por auriculares CUE asignable para cada canal</p> <p>Ecualizador de 3 bandas en las salidas master</p> <p>Indicadores luminosos de nivel de salida master 1 y master 2</p> <p>Talk over para reducción de nivel en la entrada MIC 1</p>
SALIDAS	<p>Master 1 (2 x XLR y 2 x RCA), master 2 (2 x RCA), grabación (2 x RCA), booth (2 x RCA) y auriculares estéreo (jack 6'3 mm)</p>
RESPUESTA	<p>20-20.000 Hz</p>
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	<p>Micro: 75dB</p> <p>Phono: 55 dB</p> <p>Línea/Aux: 75 dB</p>
ALIMENTACIÓN	<p>230/115 V CA, 10 W máximo</p>
MEDIDAS	<p>483 x 89 x 205 mm fondo. 2 U rack 19"</p>
PESO	<p>4 kg</p>



+ Info:
<https://fonestar.com/SM-1860U>