

AV MULTIMEDIA / DISTRIBUIDORES / HDMI

## **FO-22S8E**

DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR HDMI 1 X 8





Distribuye la señal HDMI (1 entrada a 8 salidas)



Resolución UHD 4K@60Hz.



Función EDID.



**HDMI 2.0** 



HDCP 2.2

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:







Educació



Oficinas



Todos los sectores

## **DESCRIPCIÓN:**

Distribuidor HDMI (1 entrada x 8 salidas)Distribuye la misma imagen en varios TV. Se puede mostrar el mismo



+ Info:

https://fonestar.com/FO-22S8E

**FONESTAR** 

Poligono Trascueto. 39600 Revilla de Camargo. Cantabria (España)



contenido de vídeo y audio en diferntes TV para ser visto por más personas. Además, Puedes distribuir la señal a TV de diferente resolución, gracias a la función Downscaler que auto ajusta la señal de salida a la resolución de la TV.Para instalaciones donde se necesite varias TV para la audiencia. Cómo exposiciones, escaparates, aulas de formación, salas de conferencias, centros deportivos, bares, restaurantes, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor amplificador HDMI 2.0 1x8.  Resolución UHD 4K@60Hz.  Ancho de banda 18 Gbps.  Función Downscaler en salidas (Auto ajuste para la resolución de cada TV.  Simultáneamente proporciona salidas 4K y 1080p)  Gestión inteligente EDID, selección automática o manual.
HDMI	2.0, compatible con 1.4
HDCP	2.2, compatible con 1.4
RETARDO	0 ms
ENTRADAS	1 HDMI hembra conector dorado
SALIDAS	8 HDMI hembra conectores dorados
INDICADORES	Indicador luminoso de funcionamiento Indicadores luminosos de salidas
ALIMENTACIÓN	12 V CC, 1 A con adaptador incluido
MEDIDAS	260 x 24 x 8'2 mm fondo
PESO	0'5 kg



+ Info:

https://fonestar.com/FO-22S8E